					
	Motor cu reglare mecanica	**Motor cu reglare mecanica**	**Motor cu reglare mecanica**	**Motor cu reglare mecanica**	**Motor cu reglare mecanica**
Cod Articol	**HR4013-14**	**HRK6010-13 (Motor scurt)**	**HR6020-15**	**HR6030-15**	**HR6050-12**
Tip	Motor HR4013-14, 13Nm, cu adaptor pentru ax octogonal de 40mm	Motor HRK6010-13, 10Nm, cu adaptor pentru ax octogonal de 60mm	Motor HR6020-15, 20Nm, cu adaptor pentru ax octogonal de 60mm	Motor HR6030-15, 30Nm, cu adaptor pentru ax octogonal de 60mm	Motor HR6050-12, 50Nm, cu adaptor pentru ax octogonal de 60mm
Descriere	Punctele finale reglabile mecanic cu ajutorul unui stick. Motorul este livrat impreuna cu suportul de prindere	Punctele finale reglabile mecanic cu ajutorul unui stick. Motorul este livrat impreuna cu suportul de prindere	Punctele finale reglabile mecanic cu ajutorul unui stick. Motorul este livrat impreuna cu suportul de prindere	Punctele finale reglabile mecanic cu ajutorul unui stick. Motorul este livrat impreuna cu suportul de prindere	Punctele finale reglabile mecanic cu ajutorul unui stick. Motorul este livrat impreuna cu suportul de prindere
Livrare	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, clema, siguranta, stick reglaj, instructiuni de folosire	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, clema, siguranta, stick reglaj, instructiuni de folosire	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, clema, siguranta, stick reglaj, instructiuni de folosire	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, clema, siguranta, stick reglaj, instructiuni de folosire	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, clema, siguranta, stick reglaj, instructiuni de folosire
Omologat TÜV	Da	Nu	Da	Da	Da
Dimensiune, lungime	471,30 mm	**350 mm**	471,30 mm	541,10 mm	541,10 mm
Dimensiune, diametru, Ø	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Frecventa	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tensiune	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Putere	121 W	131 W	145 W	191 W	205 W
Cuplu	13 Nm	10 Nm	20 Nm	30 Nm	50 Nm
Greutate suportata	26 Kg	20 Kg	40 Kg	60 Kg	100 Kg
Viteza de rotatie	14 U/min.	13 U/min.	15 U/min.	15 U/min.	12 U/min.
Consum curent	0,53 A	0,60 A	0,64 A	0,83 A	0,89 A
Timp de rulare	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.
Anzahl der Adern	4	4	4	4	4
Protectie motor, ISO-Klasse	H	H	H	H	H
Protectie n. VDE 700	Ip44	Ip44	Ip44	Ip44	Ip44
Lungime cablu	2,5 mtr.	2,0 mtr.	2,5 mtr.	2,5 mtr.	2,5 mtr.
Diametru ax octogonal	40 mm, 8-Kantwelle	60 mm, 8-Kantwelle	60 mm, 8-Kantwelle	60 mm, 8-Kantwelle	60 mm, 8-Kantwelle

					
	Motor cu pozitiile finale reglabile electronic	**Motor cu pozitiile finale reglabile electronic**	**Motor cu pozitiile finale reglabile electronic**	**Motor cu pozitiile finale reglabile electronic**	**Motor cu pozitiile finale reglabile electronic**
Cod Articol	**HRE4010-14**	**HRE6010-13**	**HRE6020-17**	**HRE6030-17**	**HREBH6020-17**
Tip	Motor HRE4010-14, 10Nm, cu adaptor pentru ax octogonal de 40mm	Motor HRE6010-13, 10Nm, cu adaptor pentru ax octogonal de 60mm	Motor HRE6020-17, 20Nm, cu adaptor pentru ax octogonal de 60mm	Motor HRE6030-17, 30Nm, cu adaptor pentru ax octogonal de 60mm	Motor HRE6020-17, 20Nm, cu adaptor pentru ax octogonal de 60mm
Descriere	Setarea punctelor finale se face electronic fie prin intermediul butonului de reglaj „Engine Timing“ fie cu ajutorul cablului de reglaj .	Setarea punctelor finale se face electronic fie prin intermediul butonului de reglaj „Engine Timing“ fie cu ajutorul cablului de reglaj .	Setarea punctelor finale se face electronic fie prin intermediul butonului de reglaj „Engine Timing“ fie cu ajutorul cablului de reglaj .	Setarea punctelor finale se face electronic fie prin intermediul butonului de reglaj „Engine Timing“ fie cu ajutorul cablului de reglaj .	Setarea punctelor finale se face electronic fie prin intermediul butonului de reglaj „Engine Timing“ fie cu ajutorul cablului de reglaj . Detectare in caz de blocaje (inghet) cat si detectarea obstacolelor.
Livrare	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, siguranta, instructiuni de folosire	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, siguranta, instructiuni de folosire	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, siguranta, instructiuni de folosire	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, siguranta, instructiuni de folosire	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, siguranta, instructiuni de folosire
Omologat VDE/GS	Da	Da	Da	Da	Da
Dimensiune, lungime	590 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Dimensiune, diametru, Ø	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Frecventa	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tensiune	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Putere	116 W	136 W	203 W	226 W	203 W
Cuplu	10 Nm	10 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm
Greutate suportata	20 Kg	20 Kg	40 Kg	60 Kg	40 Kg
Viteza de rotatie	14 U/min.	13 U/min.	17 U/min.	17 U/min.	17 U/min.
Consum curent	0,49 A	0,60 A	0,84 A	0,95 A	0,84 A
Timp de rulare	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.
Anzahl der Adern	4	4	4	4	4
Protectie motor, ISO-Klasse	H	H	H	H	H
Protectie n. VDE 700	Ip44	Ip44	Ip44	Ip44	Ip44
Lungime cablu	2,0 mtr.	2,0 mtr.	2,0 mtr.	2,0 mtr.	2,0 mtr.
Diametru ax octogonal	40 mm, 8-Kantwelle	60 mm, 8-Kantwelle	60 mm, 8-Kantwelle	60 mm, 8-Kantwelle	60 mm, 8-Kantwelle

				
	Motor cu modul radio incorporat, cu pozitiile finale reglabile electronic	**Motor cu modul radio incorporat, cu pozitiile finale reglabile electronic si blocare la detectarea de obstacole**	**Motor cu modul radio incorporat, cu pozitiile finale reglabile electronic si blocare la detectarea de obstacole**	**Motor cu modul radio incorporat, cu pozitiile finale reglabile electronic si blocare la detectarea de obstacole**
Cod Articol	**HREF4010-14**	**HREFBH6010-13**	**HREFBH6020-17**	**HREFBH6030-17**
Tip	Motor HREF4010-14, 10Nm, cu adaptor pentru ax octogonal de 40mm	Motor HREFBH6010-13, 10Nm, adaptor pentru ax octogonal de 60mm	Motor HREFBH6020-17, 20Nm, adaptor pentru ax octogonal de 60mm	Motor HREFBH6030-17, 20Nm, adaptor pentru ax octogonal de 60mm
Descriere	Setarea punctelor finale este posibila si cu ajutorul telecomenzii cu radio transmisie	Setarea punctelor finale este posibila si cu ajutorul telecomenzii cu radio transmisie Detectare in caz de blocare (inghet) cat si detectarea obstacolelor.	Setarea punctelor finale este posibila si cu ajutorul telecomenzii cu radio transmisie Detectare in caz de blocare (inghet) cat si detectarea obstacolelor.	Setarea punctelor finale este posibila si cu ajutorul telecomenzii cu radio transmisie Detectare in caz de blocare (inghet) cat si detectarea obstacolelor.
Livrare	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, siguranta, instructiuni de folosire	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, siguranta, instructiuni de folosire	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, siguranta, instructiuni de folosire	Motor, adaptor ax, limitator, suport prindere, siguranta, instructiuni de folosire
Omologat VDE/GS	Da	Da	Da	Da
Dimensiune, lungime	590 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Dimensiune, diametru, Ø	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Frecventa	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tensiune	230 V	230 V	230 V	230 V
Putere	116 W	136 W	203 W	226 W
Cuplu	10 Nm	10 Nm	20 Nm	30 Nm
Greutate suportata	20 Kg	20 Kg	40 Kg	60 Kg
Viteza de rotatie	14 U/min.	13 U/min.	17 U/min.	17 U/min.
Consum curent	0,49 A	0,60 A	0,84 A	0,95 A
Timp de rulare	4 min.	4 min.	4 min.	4 min.
Anzahl der Adern	5	5	5	5
Protectie motor, ISO-Klasse	H	H	H	H
Protectie n. VDE 700	Ip44	Ip44	Ip44	Ip44
Frecventa radio	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
Lungime cablu	2,0 mtr.	2,0 mtr.	2,0 mtr.	2,0 mtr.
Diametru ax octogonal	40 mm, 8-Kantwelle	60 mm, 8-Kantwelle	60 mm, 8-Kantwelle	60 mm, 8-Kantwelle